



盤面取付け時

MELSEC-QシリーズベースユニットまたはAnSサイズ版Qラージベースユニットを盤面に取付けてください。隣接ユニットの端子台が干渉する場合がありますのでAnSサイズ版Qラージベースユニットのご使用を推奨します。なお盤面への取付け方法は、QCPUユーザーズマニュアルまたはAnSサイズ版Qラージベースユニット/AnSサイズ版Qラージblankカバーユーザーズマニュアルを参照ください。

DINレール取付け時

MELSEC-QシリーズベースユニットまたはAnSサイズ版Qラージベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。隣接ユニットの端子台が干渉する場合がありますのでAnSサイズ版Qラージベースユニットのご使用を推奨します。なおDINレールへの取付け方法は、QCPUユーザーズマニュアルまたはAnSサイズ版Qラージベースユニット/AnSサイズ版Qラージblankカバーユーザーズマニュアルを参照ください。

- ① MELSEC-QシリーズベースユニットにMELSEC-Qシリーズ対象ユニットを装着してください。
- ② 取付金をMELSEC-Qシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ(M2.6×4(変換アダプタに付属))で固定してください。(上下2ヶ所)
- ③ 取付金の上に変換アダプタを装着してください。
- ④ 変換アダプタ取付けネジ(M3×20)で変換アダプタを固定してください。(2ヶ所)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

- ⑤ 変換アダプタへMEMOCON GLシリーズ(120シリーズI/O)コネクタをコネクタ取付けネジ(M2.6)にて固定してください。(上下2ヶ所)
- ⑥ MELSEC-Qシリーズと変換アダプタを2セット使用して32点ずつ必要となります。