



2	1	27	26
4	3	29	28
6	5	31	30
8	7	33	32
10	9	35	34
12	11	37	36
14	13	39	38
16	15	41	40
18	17	43	42
20	19	45	44
22	21	47	46
24	23	49	48
	25		50

■制御信号入出力コネクタ

ピン番号	信号名		ピン番号	信号名		ピン番号	信号名		ピン番号	信号名	
	汎用	専用		汎用	専用		汎用	専用		汎用	専用
			1	アナログコモン					26	アナログコモン	
2	アナログ入力1		3	アナログコモン		27	アナログ入力2		28	アナログコモン	
4	アナログ入力3		5	アナログコモン		29	アナログ入力4		30	アナログコモン	
6	アナログコモン		7	アナログ出力1		31	アナログコモン		32	アナログ出力2	
8	アナログコモン		9	アナログ出力3		33	アナログコモン		34	アナログ出力4	
10	アキ		11	アキ		35	アキ		36	アキ	
12	デジタル 入力X0	FLS1**	13	デジタル 入力X2	DOG1**	37	デジタル 入力X1	RLS1**	38	デジタル 入力X3	FLS2**
14	デジタル 入力X4	RLS2**	15	デジタル 入力X6	汎用	39	デジタル 入力X5	DOG2**	40	デジタル 入力X7	汎用
16	デジタル 入力X8	汎用	17	デジタル 入力XA	汎用	41	デジタル 入力X9	汎用	42	デジタル 入力XB	汎用
18	デジタル入力コモン		19	非常停止		43	デジタル入力コモン		44	非常停止コモン	
20	アキ		21	デジタル 出力Y0	汎用	45	アキ		46	デジタル 出力Y1	汎用
22	デジタル 出力Y2	汎用	23	デジタル 出力Y4	汎用	47	デジタル 出力Y3	汎用	48	デジタル 出力Y5	汎用
24	デジタル 出力Y6	汎用	25	デジタル出力コモン		49	デジタル 出力Y7	汎用	50	デジタル出力コモン	

*1: 設定により汎用/専用切替可

適用コネクタ形名(市販品)

●半田付けタイプコネクタ: 10150-3000PE(住友スリーエム(株)製)

●シェルキット: 10350-52F0-008(住友スリーエム(株)製)