



## 取付け方法

### 盤面取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットを盤面に取付けてください。  
 なお盤面への取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

### DINレール取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。  
 なおDINレールへの取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

- ① MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。(2台)
- ② 取付金をMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ(M2.6×4)で固定してください。(2ヶ所, 2台分)
- ③ 取付金の上に変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M3×20)で固定してください。(2ヶ所, 2台)

### 注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタが対象シーケンサユニットへ確実に装着されていることを確認してください。  
 浮いた状態や傾いた状態でネジを締めると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

- ④ 変換アダプタ(2台)へMEMOCON-SC GLシリーズ(2000シリーズI/O)コネクタをコネクタ取付けネジ(M2.6)にて固定してください。(2ヶ所)