



- ① 変換アダプタDINレール取付金具(右)をMELSEC-Qシリーズベースユニットに取付けます。(M4×8ネジを2本使用)
- ② 変換アダプタDINレール取付金具(下)をMELSEC-Qシリーズベースユニットおよび変換アダプタDINレール取付金具(右)に取付けます。(M4×8ネジを2本使用)
- ③ MELSEC-QシリーズベースユニットにMELSEC-Qシリーズユニットを装着します。
- ④ MELSEC-Qシリーズユニットに変換アダプタを装着します。
- ⑤ 変換アダプタの固定台を変換アダプタDINレール取付金具(下)に固定台取付けネジで固定します。
- ⑥ MELSEC-QシリーズベースユニットをDINレールに取付けます。(三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを使用)
- ⑦ 三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタの止め金具をMELSEC-Qシリーズベースユニットの左側に取付けます。
- ⑧ 止め金具を変換アダプタDINレール取付金具(右)に取付けます。