

# 大形タイプ

## 機種一覧表

### ユニバーサル変換アダプタ (大形)

MELSEC-Qシリーズユニットの電気仕様が、既設接続機器の仕様を満足することを確認してください。

#### 入力/出力ユニット用

1スロットタイプ (三菱電機株式会社製 Qラージベースユニット (Q□□BL) にも取付け可能)

入力/出力	置換え後 MELSEC-Qシリーズ ユニット形名	変換アダプタ		
		形名	形状	
			付属端子台	MELSEC-Qシリーズ
入力	QX10	ERNT-AQTB20	端子台 (※) (38点)	端子台 (18点)
	QX28			
	QX40			
	QX40-S1			
	QX40H			
	QX50			
	QX70			
	QX70H			
	QX80			
	QX80H			
	QX90H			
出力	QY10	ERNT-AQTB20	端子台 (※) (38点)	端子台 (18点)
	QY18A			
	QY40P			
	QY50			
	QY68A			
	QY70			
	QY80			
入出力混合	QX48Y57	ERNT-AQTB20	端子台 (※) (38点)	端子台 (18点)
出力	QY22	ERNT-AQTB20-S1	端子台 (※) (38点)	端子台 (18点)
入力	QX41	ERNT-AQTB38	端子台 (38点)	FCNコネクタ (40P)
	QX41-S1			
	QX41-S2			
	QX71			
出力	QY41P	ERNT-AQTB38	端子台 (38点)	FCNコネクタ (40P)
	QY41H			
入力	QX81	ERNT-AQTB38-E	端子台 (38点)	D-Subコネクタ (37P)
	QX81-S2			
出力	QY81P	ERNT-AQTB38-E	端子台 (38点)	D-Subコネクタ (37P)

※付属端子台は38点端子台となります。

#### POINT

- 下記のリニューアル機器による置換えシステムに使用することができます。
- ・MELSEC-Aシリーズ→MELSEC-Qシリーズリニューアル機器による置換えシステム
  - ・SYSMAC Cシリーズ (大形) →MELSEC-Qシリーズリニューアル機器による置換えシステム
  - ・ニューサテライトJWシリーズ (大形) →MELSEC-Qシリーズリニューアル機器による置換えシステム
  - ・MEMOCON-SC GLシリーズ (大形) →MELSEC-Qシリーズリニューアル機器による置換えシステム

## ベースアダプタ

MELSEC-Aシリーズ→MELSEC-Qシリーズ リニューアル機器と同じ製品を使用します。  
 ベースアダプタを使用することにより、MELSEC-Qシリーズベースユニットと変換アダプタ固定台をネジ穴加工なしで、同時に設置できます。

### ご注意

●ベースアダプタを盤面に取付けるためのネジ穴加工4ヶ所 (M5ネジ)、および取付M5ネジ4本 (お客様手配) が必要となります。

同じベースユニット (※1～※5) が複数のベースアダプタにおいて取付けできますので、製品寸法により最適なベースアダプタをご使用ください。

ベースアダプタ形名	取付け可能					製品寸法 幅×高さ (mm)
	MELSEC-Qシリーズベースユニット					
	12スロット	8スロット	5スロット	3スロット	2スロット	
ERNT-AQB38N	Q312B					480×240
		Q38B (※1)				
ERNT-AQB35N		Q38B (※1)				382×240
			Q35B			
ERNT-AQB32N				Q33B		247×240
ERNT-AQB68N	Q612B					466×240
		Q68B (※2)				
ERNT-AQB65N		Q68B (※2)				352×240
			Q65B (※3) Q55B (※4)			
ERNT-AQB62				Q63B	Q52B (※5)	238×240
ERNT-AQB58N		Q68B (※2)				411×240
ERNT-AQB55N			Q65B (※3) Q55B (※4)			297×240
ERNT-AQB52					Q52B (※5)	183×240

## 変換アダプタ固定台 (必須)

MELSEC-Aシリーズ→MELSEC-Qシリーズ リニューアル機器と同じ製品を使用します。  
 変換アダプタの下部を固定するもので、1 ベースユニットあたり1個必要となります。

### ご注意

●変換アダプタ固定台を盤面に取付けるためのネジ穴加工2ヶ所 (M4ネジ) が必要となります。  
 ベースアダプタを使用される場合、ネジ穴加工は不要です。

変換アダプタ固定台形名	仕様
ERNT-AQF12	12スロット分変換アダプタ固定台
ERNT-AQF8	8スロット分変換アダプタ固定台
ERNT-AQF5	5スロット分変換アダプタ固定台
ERNT-AQF3	3スロット分変換アダプタ固定台